
# gap X

**Gebrauchsanweisung**

1. Netzkabel durch die Kabeleinführung der Wandkonsole führen. Durchbruch in der Kabeleinführung so vornehmen, dass Dichtigkeit gewährleistet ist.
2. Wandkonsole befestigen. Auf Position „oben“ achten. Dichtungsunterlegscheiben mit der gummierten Fläche zur Wandkonsole zeigend benutzen! Nicht genutzte Befestigungslöcher abdichten.
3. Silikonschläuche über Netzleitungen schieben.
4. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
5. Leuchtengehäuse oben aufsetzen, andrücken und Madenschrauben gleichmäßig fest und bündig anziehen.



**Lichttechnik:**

IvyLight-technology
230V Power LED / 3000K
Systemleistung: 12 W/320 lm
A EEK

**Technische Daten:**

Betriebsspannung 230V / 50Hz
IP65 Schutzart
Schutzklasse 1
Für Montage auf normal entflammbaren Materialien
CE Konformitätszeichen

**Wartung:**

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**Dimmung:**

Die Leuchte kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.

**Pflege:**

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

**Sicherheit:**

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.